

Dämmerungsschalter

NightMatic 2000

EAN 4007841550417



Funktionsbeschreibung

Draußen tobt ein Gewitter und es wird langsam dunkel. Sie sitzen gemütlich in Ihrem Wohnzimmer und warten auf Ihre Gäste. Wer will da schon rausgehen und die Außenbeleuchtung einschalten? Der NightMatic 2000 erledigt diese Aufgabe zuverlässig – egal ob es regnet, stürmt, schneit oder Sie einfach etwas Besseres zu tun haben. Die Dämmerungsschwelle, bei der der Sensor reagiert und die Beleuchtung schaltet, definieren Sie natürlich selbst.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	99 x 74 x 37 mm
Ausführung des Sensors	Lichtsensor eingebaut
Netzanschluss	230 - 240 V, 50 Hz
Ausführung	Dämmerungsschalter
Einsatzort	im Außenbereich
Montage	Wand
Geeignet für C-Last	Ja
max. Leistung (ohmsche Last, z. B. Allgebrauchslampe)	1000 W
Mit automatischer Nachtabschaltung	Ja
max. Leistung (unkompensiert, induktiv, $\cos \varphi = 0,5$, z.B. Leuchtstofflampen)	500 VA
Ansprechelligkeit:	ca. 2 - 10 lx
Leistung	max. 1000 W, max. 4 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<88µF
Betriebstemperatur	-20-50 °C
Eigenverbrauch	< 0,8 W
Variante	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II